

# Verbindungskästen



## Verbindungskasten 250 x 220 x 82 mm

- für Klemmen bis 16 mm<sup>2</sup>
- für alle Schalungsarten geeignet
- Kastenrückteile mit Aufnahme für Stützelement
- für lose Klemmen bis 4 mm<sup>2</sup>

|                                                                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>                                                                                             | <b>1297-02</b> |
| EAN:                                                                                                            | 4013456340817  |
| Länge                                                                                                           | 250 mm         |
| Breite                                                                                                          | 220 mm         |
| Tiefe                                                                                                           | 82 mm          |
| für max. 3 Stromkreise durch Trennwände                                                                         | Ja             |
| Anzahl Teile                                                                                                    | 2              |
| Einführungsfelder                                                                                               | 10             |
| mögliche DIN EN Rohrgrößen pro Einführungsfeld: 6 x Ø 16 mm, 3 x Ø 20 mm, 2 x Ø 25 mm, 1 x Ø 32 mm, 1 x Ø 40 mm | Ja             |
| Verpackung innen/Versand                                                                                        | 1/5            |
| Preisgruppe                                                                                                     | 130            |

Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.

- Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung
- Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten.
- Trennwände zur Stromkreistrennung.
- Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für eine VDE-gerechte Installation.

