

Boîte d'encastrement blindée



Boîtier d'appareillage/boîte d'encastrement blindés

- avec blindage et dérivation de potentiel

Réf. d'article :	9068-88
EAN:	4013456533271
Profondeur	61 mm
Ø du trou fraisé	68 mm
Intervalle entre les vis	60 mm
pour épaisseurs de dalles	0,2 - 40 mm
Vis pour appareil	2
Ouverture à décrasser Ø 20 mm	4
Entrée pour conduite 3 y 1,5 mm ²	4
Entrée de conduites 3 x 2,5 mm ² resp. 5 x 1,5 mm ²	2
Entrée pour conduite, basse tension	2
Qté cd. 1 / Qté cd. 2	10/100

Boîte d'encastrement blindée pour installation dans des cloisons sèches. La couche conductrice, qui fait office de dispositif antiparasites, diminue les émissions des sources d'interférence avec le champ alternatif à dominante électrique.

- Pour l'installation électrique dans une bio-construction
- Avec blindage et dérivation de potentiel
- La borne de terre fonctionnelle ne peut être raccordée qu'au collecteur d'équipotentialité, pas avec le conducteur de protection (PE)

