

Coffrets de branchement et boîtes de dérivation

**Boîte de dérivation Ø 120 mm**

- logement pour rails normalisés TS 35
- réaliser un trou de fraisage avec Variocut 1089-00 en position finale ou avec la fraise bimétal 1082-20
- y compris le couvercle

Réf. d'article :	9073-78
EAN:	4013456221314
Profondeur	65 mm
Ø du trou fraisé	120 mm
Ouverture à décasser Ø 20 mm	4
Ouverture à décasser Ø 25 mm	2
Entrée pour conduites NYM et pour basse tensions	Oui
pour borne jusqu'à	4 mm ²
pour max. 2 circuits électriques à travers la cloison de séparation 9073-20	Oui
Sans halogène	Oui
Qté conditionnement	10

Des coffrets de branchement de toutes tailles et pour presque toutes les tâches. Cette gamme se distingue par la taille pratique de ses boîtiers, ainsi que par leur conception robuste et adaptée au chantier.

- Comme coffrets de branchement centraux lors de la pose des câbles en étoile
- Recâblage simple en cas de changement d'utilisation des locaux
- Avec des cloisons pour une séparation fiable des circuits électriques
- Réalisation précise d'ouvertures murales grâce au gabarit de perçage fourni
- Couvercle d'extrémité avec fixation par vis pour une installation conforme aux normes VDE

