

Zentral-Übergangskasten



Zentral-Übergangskasten für universelle Rohreinführungen

Artikel-Nr.:	9914.10
EAN:	7611614453767
Länge	326 mm
Breite	104 mm
Tiefe	118 mm
Rohr-Kombieinführungen M20/25	24
Rohr-Kombieinführungen M25/32	6
Rohr-Kombieinführungen M40/50/63	2
Großflächige Ausbrechöffnungen	4
Anzahl Nägel	6
Versand	10
Preisgruppe	130

Der neue Zentral-Übergangskasten für den Einsatz in Ortbetondecken oder werkseitig vorgefertigten Elementdecken dient zur zentralen Zusammenführung von Rohren unterschiedlicher Durchmesser. Er ermöglicht als zentraler Einspeisepunkt einen sauberen Übergang zu Stromkreisverteilern und Leitungsführungssystemen, so lassen sich beispielsweise alle für die Elektro-Installation einer Wohnung benötigten Versorgungsleitungen gemeinsam an einer Übergangsstelle zusammenführen.

- Für das Auslassen mehrerer Leitungen, z.B. oberhalb eines in der Leichtbauwand sitzenden oder Aufputz montierten Elektrovertilers
- Für System-Haftmagnet-, Klebe- oder Nagelbefestigung
- Rohreinführungen für Ø 20 mm, Ø 25 mm und Ø 32 mm an den langen Seiten, an den kurzen Seiten bis Ø 63 mm
- Positionierung der Rohreinführungen oberhalb der ersten Bewehrungslage bzw. der Filigrandeckenoberseite
- Beliebig oft aneinanderreihbar

