

## Gehäuse für Kabeltragsysteme. AK2 Baukasten



### Steckbar Frontteil AK2, 4x Schuko, grau, in: 4pol H07V-U, 125x100x50 mm

- Steckdose 2+2 kann separat geschaltet werden.
- Konfektioniert mit halogenfreien Anschlussadern 2,5 mm<sup>2</sup>

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>          | <b>AT2274</b>       |
| EAN:                         | 8712259169606       |
| Länge                        | 125 mm              |
| Breite                       | 100 mm              |
| Tiefe                        | 50 mm               |
| Polzahl Anschluss            | 4 polig             |
| Anzahl SCHUKO®-Steckdosen L1 | 2 x                 |
| Anzahl SCHUKO-Steckdosen L2  | 2 x                 |
| Vorverdrahtung               | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Schutzart                    | IP20                |
| Befestigungsart              | Aufrasten           |
| Farbe                        | lichtgrau           |
| Halogenfrei                  | Ja                  |
| Versand                      | 25                  |
| Preisgruppe                  | 200                 |

Mit dem AK2 Baukastensystem lässt sich ein breites Anwendungsfeld abdecken, da es für alle Installationsaufgaben die passende Lösung bietet. Der modular aufgebaute Baukasten besteht aus Basisgehäuse, Frontteil und Befestigungszubehör in zahlreichen Varianten. Damit lassen sich individuell konfigurierte Gehäuse für die steckbare Elektro-Installation zusammenstellen.