

Coffret de branchement pour plafond B¹**Boîtier pour prédalles pour encastrement ultérieur 100 mm**

- Pour l'encastrement ultérieur sur le chantier
- Avec écrou métallique M5 pour crochets de luminaires (longueur du crochet min. 95 mm + épaisseur du plâtre)

Réf. d'article :	1247-01
EAN:	4013456330702
Profondeur	100 mm
Nombre de pièces	2
carottage nécessité	65 mm
Envoi	100

Les nouvelles boîtes de plafond B¹ simplifient le montage sur le coffrage du plafond. Les entrées de conduits innovantes permettent d'insérer facilement les conduits dans plusieurs boîtes de plafond disposées en alignement sans avoir à les couper lors des travaux d'installation. En raison des entrées de conduits plus élevées, il n'est pas nécessaire de découper davantage les barres d'armature et la tuyauterie vide du plafond est accélérée.

- Adapté à tous les types de coffrage
- La coiffe avant plate permet une insertion en douceur des barres d'armature sur le coffrage du plafond
- Des entrées de conduits innovantes pour un traitement rapide sur le chantier
- Espace d'encastrement et d'installation plus grand
- Montage d'un crochet de luminaire selon la norme DIN EN 60670
- Le système de couleurs éprouvé KAISER permet de vérifier rapidement l'installation

