

Boîte électronique B¹ et boîtes d'encastrement double B¹Boîte d'encastrement double B¹

- 6 calottes à vis
- Adapté à tous les types de coffrage
- 2 pièces avec partie arrière moulée par injection
- 2 logements pour les ailettes de système B1 Prefix®
- Partie arrière de la boîte avec réceptacle pour l'élément de soutien
- Entr'axe standard 71 mm



Réf. d'article :	1269-01
EAN:	4013456550537
Longueur	160 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	91 mm
Ouverture Ø	60 x 131 mm
Orifices d'ouverture pour conduits DIN EN Ø 20/25 mm	7
Orifices d'ouverture pour conduits DIN EN Ø 32/40 mm	2
Marquages pour câbles jusqu'à Ø 16 mm	7
Nombre de pièces	9
Emballage intérieur/envoi	5/50

La boîte électronique B¹ et la boîte d'encastrement double B¹ sont particulièrement adaptées aux installations dans les coffrages de béton in-situ. La boîte électronique B¹ offre un espace d'installation généreux pour les appareils et un espace d'installation supplémentaire pour, par exemple, les actionneurs d'interrupteurs ou d'autres composants pour les applications de la maison intelligente. La cloison de séparation associée permet une installation conforme aux normes de la tension de bus et de la tension de fonctionnement dans un seul boîtier. Les boîtes d'encastrement doubles B¹ permettent l'installation de dispositifs en bloc et précâblés et offrent un espace pour l'assemblage de câbles pour les connexions multimédia.

- Beaucoup d'espace pour les appareils et les câbles
- Cloison pour le logement conforme aux normes de deux types de tension
- Coiffe avant plate pour une fixation facile et rapide des clous
- Des entrées de conduits innovantes pour un traitement rapide sur le chantier
- Logement pour système à ailettes Prefix B¹
- Le débattement assure un maintien sûr dans les coffrages verticaux

