

Boîtier de distribution compact PD et Multi-PD**Enfichable, boîtier PD, WAGO WINSTA® MIDI, entrée : 2x3 pôles H07V-U, sortie : 2x3 pôles par sortie noirs/blancs, 120 x 120 x 40 mm, gris clair**

- Connexion par câble conducteur pré-confectionné de 2,5 mm²
- Convient pour un montage dans des faux plafonds et des zones sous plancher
- presse-étoupe M20 approprié pour une conduite d'alimentation de 3x 1,5 mm² ou 3x 2,5 mm² : AGRO Progress 1571.20.110
- presse-étoupe M20 approprié pour deux conduites d'alimentation 3x 1,5 mm² : AGRO Progress 1571.20.2.075

Réf. d'article :	AT3216
EAN:	8712259328041
Longueur	120 mm
Largeur	120 mm
Profondeur	40 mm
Polzahl Anschluss	2 x 3 polig
Abgang Steckverbinder L1	2x 3polig, schwarz
Abgang Steckverbinder L2	2x 3polig, blanc
Précâblage	2,5 mm
Tension d'isolement assignée	400 V
Protection	IP20
Finition du couvercle	Couverture aveugle
Température d'utilisation	- 40°C / + 70°C
Fixation du couvercle	En bref
Couleur	gris clair
Sans halogène	Oui
Envoi	10

Les boîtiers de distribution compacts PD pour systèmes de connecteurs sont avantageux, tout particulièrement en cas d'installations électriques dans des espaces exigus, tels que les faux planchers, les systèmes sous plancher ou les faux plafonds. Grâce à leur conception compacte et leur faible hauteur, ils trouvent leur place même dans les espaces exigus. Les boîtiers de distribution préassemblés peuvent être utilisés comme transition entre les câbles sous gaine et l'installation électrique enfichable ou comme boîtiers 100 % enfichables. En raison du précâblage en usine, le potentiel d'erreur est pratiquement inexistant, puisque seuls les composants/connecteurs sont connectés sur le site d'installation par "clic". Des versions avec des connecteurs à 3, 4 ou 5 pôles sont disponibles. Les boîtiers de distribution de la série compacte Multi-PD peuvent être reliés entre eux mécaniquement. Un dispositif d'encliquetage très maniable permet d'assembler plusieurs boîtiers en série, ce qui permet de mettre en place des unités de distribution plus importantes. Des pattes de fixation supplémentaires situées à l'extérieur du boîtier offrent une option astucieuse pour un montage mural ou au plafond ou pour une fixation au sol. Il existe pour les boîtiers de distribution compacts PD et Multi-PD des boîtiers de distribution pré-assemblés pour jusqu'à 9 sorties et des boîtiers vides à équiper individuellement.